



ShineLimit включает в себя ShineLanBox (расчет и контроль) и блок передачи ShineRFStick SP-CT (измерение).
Устройство обладает стильным внешним видом.

Особенности

Простой

Простая установка
Автоматический IP
Plug-and-play

Надежный

- ▶ Диапазон связи 200м
- ▶ Архивирование данных в течение 40 дней (даже офлайн)

Умный

Мониторинг 8 инверторов с Rf433
Совместим с Android и IOS
Диапазон мощности от 0 до 100%

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD

A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com

Данные**ShineLimit****Интерфейс связи**

RF433/RS485

Да/Опц

RF433(свободное поле)

До 200 м

RF433(две стены)

20 м

RS485

1000 м

Переменный ток

Входное напряжение

196V~250V

Входная частота

50/60Hz

Потребляемая мощность

<2W standby, <5W peak

Измерение тока

Диапазон

Max.90A

точность

3%

Основные характеристики

Габариты(L/H/W)

105мм/85мм/26мм

Вес

< 1KG

Mounting options

Tabletop/wall-mount

Степень защиты

IP30

Дисплей

LED

Диапазон температуры

-25 to 60 °C

Влажность

0-95%

Особенности

Сухой контакт

Опц

Интерфейс

Android/iOS APP

Удаленное обновление прошивки

Да

Макс.кол-во устройств

8(RF433), 32(RS485)

Кол-во инверторов для нулевого экв

1

Диапазон пороговых значений

0~100%

Гарантия

5 лет

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.
Возможны отличия в конструкции оборудования,
которые не отображены в паспорте.
Копирование данного документа разрешено только при ссылке на первоисточник:
inventory.ru